

Простой режим

Запуск одного двигателя, задание производительности с панели преобразователя частоты.

При нажатии на кнопку «Пуск» частотный преобразователь запустится в работу с частотой, установленной с панели управления. Для остановки нажмите «Стоп». В процессе работы можно корректировать задание производительности с клавиатуры панели управления кнопками «Вверх» и «Вниз».

Необходимые параметры

Код	Наименование	значение	Описание
P0.14	Восстановление заводских настроек	1	Восстановление заводских настроек
P2.00-2.04	Настройки двигателя	Ввести паспортные данные двигателя	Не требуется заново вводить после сброса на заводские настройки
P8.00	Выбор режима водоснабжения	0	режим работы ПЧ (0- режим водоснабжения отключен, 1- режим водоснабжения активен)
P6.01	Функция выходного реле 1	0	Нет функции
P6.02	Функция выходного реле 2	0	Нет функции



Схема подключений

